

Producto


**Toma intermedia, TV-SAT
TV-SAT intermediate Outlet**

Marca

Tecatel

Código

TI-xx02



Descripción del producto

- Vía de retorno.
- Paso de corriente en salida SAT.
- Paso de corriente OUT-IN.
- Conexión rápida.
- Conector IEC macho para TV+FM.
- Conector IEC hembra para SAT.

Product information

- Return path.
- SAT DC power pass.
- OUT-IN DC power pass.
- Fast assembly.
- TV+FM with male IEC.
- SAT with female IEC.

Especificaciones técnicas / Technical specifications

		TI-1002	TI-1402	TI-1802	TI-0502
Rango de frecuencias Frequency range	TV + FM	5-862MHz			
	SAT	950-2400MHz			
Pérdidas de paso Insertion loss	TV + FM	3±1 dB	1.5±1 dB	1.5±1 dB	3.5±1 dB
	SAT	5±1 dB	2±1 dB	1.8±1 dB	5±1 dB
Pérdidas de derivación Tap loss	TV + FM	10±1.5 dB	14±1.5 dB	18±1.5 dB	3.5±1 dB
	SAT	10±1.5 dB	14±1.5 dB	18±1.5 dB	5±1 dB
Aislamiento Isolation		25 dB			
Pérdidas de retorno Return losses		>10dB			
Conectores Connectors	TV+FM	IEC macho/male 9.52mm			
	SAT	IEC hembra/female 9.52mm			
Impedancia Impedance		75 Ω			
Eficacia de aislamiento Isolation efficiency		75 dB			
Rango temperatura trabajo Operating temperature range		-30 ~ 60°C			
Dimensiones Dimensions		68x68x30 mm			

